



Сигналы USB 2.0

KVM-переключатель

KVM-переключатель **KVMГАРД KM-PRO4** позволяет управлять четырьмя разными компьютерами с одного рабочего места, пользуясь всего лишь одним набором клавиатура+мышь.

Переключение происходит «бесшовно», без лишних манипуляций, достаточно перемещать указатель мыши между экранами.



Бесшовное
переключение



До 4
систем



До 8
мониторов
на систему



Переключение
аудио

«Бесшовное» переключение с помощью мыши

Перемещайте указатель мыши между четырьмя экранами и работайте с выбранной системой. Чтобы использовать технологию бесшовного переключения необходимо подключить расширенный рабочий стол и установить специальный драйвер. Для UNIX-систем необходимо также иметь ПО для поддержки абсолютного позиционирования мыши.

Полнофункциональное рабочее место

Используйте только один набор клавиатуры и мыши для управления до четырьмя компьютерами. Оператор не тратит время и силы на переключение между системами.

Мгновенное переключение

KM-PRO4 имеет преимущество перед обычными KVM-переключателями. Вы можете подключать не только HID, но и любые другие USB-устройства, переключаясь между системами.

Возможность внешнего управления

Переключателем также можно управлять с помощью горячих клавиш, с помощью веб-интерфейса или RS232. Open API позволяет управлять устройствами из других систем.

Независимое использование HID и периферийных устройств

Пользователь может выбрать, каким компьютером управлять, в то время как аудио и USB-периферия будут подключены к другим системам.

Резервное питание устройства

В KM-PRO4 имеется возможность подключить дополнительный резервный адаптер питания.

RS232

Устройство поддерживает подключение RS232 с максимальной скоростью передачи 115K2.

Опции

К переключателю можно подключить пульт управления, а также световые LED индикаторы для мониторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аппаратная совместимость:

Все компьютеры с USB 1.1 и USB 2.0.

Совместимость с ПО:

Все известные операционные системы
- Для использования «бесшовного» переключения с мультимониторными системами необходима установка драйверов.
- Для использования «бесшовного» переключения с системами UNIX требуется настройка абсолютного позиционирования мыши.

Подключение к компьютеру:

Audio 3.5 мм in x 4, USB type B x 4

Подключение консольных устройств:

Audio 3.5mm out x 1, USB type A x 2
(Console - USB 2.0 Low and Full speed),
USB type A x 2 (Enumerated USB 2.0 Low,
Full and Hi-speed)

KM-PRO4 поддерживает до 6 устройств
Low/Full Speed

Питание:

Тoby 3 pin jack x 2 (один адаптер питания в комплекте)
Вход: 100-240VDC 50/60Hz, 0.7A
Выход: 12VDC, 18W.

Корпус:

Прочный металлический корпус
290x30x130 мм
0.9 кг

Температура эксплуатации:

0°C – 40°C

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Внешний вид

Переключатель KM-PRO4



Вид спереди



Вид сзади

Схемы подключения

